



Overview

SE 168x 6.5 HP merupakan mesin penggerak dengan bahan bakar bensin dengan beberapa kelebihan yaitu lebih irit bahan bakar, tenaga lebih besar, mudah dihidupkan, dan juga cocok digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air, snowash dll.

Performa penuh tenaga, mudah dihidupkan, lebih irit bahan bakar namun dengan emisi yang bersih serta desain yang sederhana memberikan kemudahan dalam pemasangan untuk berbagai macam peralatan merupakan keunggulan Shark Gasoline Engine SE 168s.

Spesifikasi

Spesifikasi	SE 168s 6.5 HP
<i>Tipe</i>	4 Langkah Berpendingin Udara
<i>Piston Displacement</i>	163 cc
<i>Diameter Piston x Panjang Langkah</i>	68 x 45 mm
<i>Kecepatan Maksimal</i>	3600 rpm
<i>Daya Maksimal</i>	6,5 HP
<i>Torsi Maksimal</i>	10,8 Nm / 2500 rpm
<i>Sistem Start</i>	Recoil
<i>Sistem Pengapian</i>	Pengapian transistor
<i>Kapasitas Tangki Bensin</i>	3.6 liter
<i>Kapasitas Pengisian Oli</i>	0,6 liter
<i>Dimensi Pengepakan</i>	400 x 330 x 370 mm
<i>Berat Bersih</i>	15 kg

Fitur

- Mesin 4 langkah berpendingin udara.
- Menggunakan sistem pengapian transistor.
- Sistem start menggunakan sistem Recoil.
- Kecepatan maksimal mencapai 3600 rpm.
- Kapasitas tangki bensin 3.6 liter.
- Lebih irit bahan bakar.
- Tenaga yang dihasilkan lebih besar (6.5 HP).
- Mampu menggerakkan Air Compressor 3 HP dan FFC 23.

TANGERANG

Jl. Industri Raya Blok A No 6
Zona Industri Keroncong
Jatiuwung, Tangerang
Phone : 021-590 3411
Fax : 021-590 3135

MEDAN

Jl. Brigjen Katamso
Komplek Istana
Bisnis Center No 28 Medan
Phone: 061-732 6698
Fax : 061-732 6698

PALEMBANG

Jl. RE Martadinata
Ruko Martadinata
Blok B No 3 Palembang
Phone : 0711-552 6074
Fax : 0711-552 6074

SURABAYA

Jl. Raden Saleh no.9
Surabaya 60174
Phone : 031-5459068
Fax : 031-5316398

BANDUNG

Metro Trade Centre Blok 1 no.9
Jl. Soekarno Hatta no.590
Bandung, 40286
Phone : 022-7537458
Fax : 022-7537458

SEMARANG

Jl. Gatot Subroto Blok 2 No D 20
Komplek Industri
Candi Semarang
Phone : 024-760 2701
Fax : 024-261 6322